

# ORIGINAL - PSX PS19W

## Recambios OSRAM



### Recambios OSRAM

Descubra nuestras lámparas PSX ORIGINALES. Estos recambios son tipos de lámparas de señalización para diferentes aplicaciones. Proporcionan un flujo luminoso elevado y constante.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

### Información general del producto

Referencia para pedido	5201
------------------------	------

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	20 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	19 W
Tensión de prueba	13,5 V

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	18.5 mm
Peso del producto	9.60 g
Largo	46.7 mm
Casquillo (denominación estándar)	PG20-1

### Duración de vida

Duración B3	500 hr
Vida útil Tc	1000 hr

### Capacidades

Tecnología	AUX <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Certificados & Normas

Categoría ECE	PS19W
---------------	-------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Primary Article Identifier	4052899600546

## Hoja de datos de producto

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899600553	ORIGINAL - PSX PS19W		- x - x -	8.54 dm <sup>3</sup>	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM