

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Descubra nuestras lámparas de señalización ORIGINAL para tarjetas de circuito impresas. Estas lámparas con calidad OEM fiable de OSRAM ofrecen una amplia gama de productos y pueden ser utilizadas como iluminación de instrumentos e interruptores.



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	2722MFX
------------------------	---------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	2 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	2 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	10,2 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±25 %

Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	5 mm
Peso del producto	1.18 g
Largo	23.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	BX8.5d

Colores y materiales

Color del casquillo	Verde pálido
---------------------	--------------

Duración de vida

Duración B3	1300 hr
Vida útil Tc	4000 hr

Capacidades

Grosor PCB	1,25 mm
Tecnología	AUX

Certificados & Normas

Categoría ECE	-
Símbolos de homologación	-

Hoja de datos de producto

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Primary Article Identifier	4008321297181
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321297204	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX		- x - x -	0.94 dm ³	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM