

Lámparas con pinzamiento

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Lámpara auxiliar	921	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Lámpara auxiliar	921NA	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Lámpara auxiliar	2723	2,3 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Lámpara auxiliar	7515	25 / 6 W	12.0 V	
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Lámpara auxiliar	2821	3 W	12.0 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Lámpara auxiliar	7505	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Lámpara auxiliar	2825	5 W	13.5 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	Lámpara auxiliar	7504	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Lámpara auxiliar	2721	1,22 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Lámpara auxiliar	2722	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Lámpara auxiliar	2820	2,2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	Lámpara auxiliar	2827NA	5 W	12.0 V	5 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Duración B3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	13,5 V	310 lm	±20 %	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	13,5 V	190 lm	±20 %	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	13,5 V	18,6 lm	±20 %	5 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	20.0 mm	250 / 600 hr ²⁾
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	13,5 V	22 lm	±30 %	10.3 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	13,5 V	460 lm	±15 %	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	13,5 V	280 lm	±20 %	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	13,5 V	7,5 lm	±20 %	5 mm	500 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	13,5 V	12 lm	±20 %	5 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5 V	13,5 lm	±25 %	10.0 mm	600 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	13,5 V	30 lm	±20 %	10.0 mm	350 hr

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000 hr	AUX	W16W	09-07-2024	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000 hr	AUX	WY16W	09-07-2024	4062172080286 4052899230460 4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200 hr	AUX	W2,3W	09-07-2024	4008321012968 4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 hr ²⁾	AUX	W21/5W	09-07-2024	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000 hr	AUX	W3W	09-07-2024	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600 hr	AUX	W21W	09-07-2024	4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000 hr	AUX	W5W	09-07-2024	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	600 hr	AUX	WY21W	09-07-2024	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000 hr	AUX	-	09-07-2024	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000 hr	AUX	-	09-07-2024	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000 hr	AUX	-	09-07-2024	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	1000 hr	AUX	WY5W	09-07-2024	4052899556713 4052899570733 4062172133807 4052899565470 4062172395946 4052899570870 4062172395922 4052899570764 4052899570795 4052899570894

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lámpara ámbar indicadora

²⁾ Filamento 1

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ORIGINAL W5W 2825

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

